

### Digitaler Satellitenreceiver (DVB-S)

Zum Empfang von allen digitalen Fernseh- und Radioprogrammen über Satellit.

**PVR ready!**



## IMPERIAL DB 2 USB

### Ausstattung:

- DVB-S Receiver für den Empfang von allen freien digitalen TV- und Radioprogrammen nach dem MPEG 2-Standard
- LED-Display, 4-stellige 7 Segment Anzeige in blau
- USB-Anschluss für Fotos, Musik, Aufnahme und Wiedergabe externer Medien
- 4.000 TV-/Radioprogrammspeicherplätze (freie Programmsortierfunktion)
- Komfortable vorprogrammierte Programmliste
- Bildschirmmenü mit 15 verschiedenen Sprachen: D/GB/F/E/I/P/T/PL/NL/GR
- 8 verschiedene Favoritenlisten programmierbar
- 8 frei programmierbare Timerplätze für USB und VCR
- Programminformationsdienst bis zu 7 Tagen (EPG)
- Videotext & Videotextuntertitel (OSD)
- Anzeige von Sendernamen / Programminhalten und Uhrzeit (OSD)
- Uhrzeit-Anzeige im Standby (Display)
- Automatischer Sender-Suchlauf und Blindscan-Suchlauf
- Software-Update über Satellit (OTA) und über USB
- Unterstützt DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & Unicable
- Bildformate: 4:3 LetterBox, PanScan/16:9, Automatische 16:9/4:3 Umschaltung
- Kindersicherung für die Programme und das Menü
- LNB-Kurzschluss- und Überlastungssicherung
- Multi-Pic, 9 Fernsehsender in einem Überblick
- 3 Mini-Spiele (Tetris/Snake/Othello)
- 7 Bedientasten am Gehäuse (Standby, CH +/-, VOL +/-, Menü, OK)
- Energiesparendes Schaltnetzteil

### Anschlüsse:

- USB 2.0-Port auf der Rückseite zum Anschluss externer Medien wie Festplatte oder USB-Stick
- 1 Scart-Anschluss für TV
- Digitalausgang (S/PDIF)
- 2 x Cinch (Audio L/R)
- 1 x Cinch (Video Out)
- Hauptnetzschalter an der Rückseite
- Durchschleiftuner mit Ausgang zum Anschluss eines zweiten Receivers



### Zubehör:

- Infrarot-Fernbedienung (inkl. Batterien)
- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)
- Abmessungen (B x H x T): 260 x 55 x 195 mm

Art.-Nr.: 77-514-00  
EAN: 4260066675147

Die Welt mit DIGITALBOX sehen.