



IMPERIAL HD 2 plus

Digitaler HDTV-Satellitenreceiver



Ausstattung:

- DVB-S 2 Receiver für den Empfang von allen freien und verschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen nach dem DVB-MPEG SD/HD-Standard
- 12-stelliges alphanumerisches VF-Display (VFD) zur Anzeige des Sendernamens, sowie zusätzliche Sender- / Receiverinformationen.
- Steckplatz zur Aufnahme eines CI-Moduls (Pay-TV)
- USB-Anschluss für Fotos, Musik, Aufnahme und Wiedergaben von externen Medien
- 4.000 TV-/Radioprogrammspeicherplätze (freie Programmsortierfunktion)
- Komfortable vorprogrammierte Programmliste für TV und Radio
- Bildschirmmenü mit 10 verschiedenen Sprachen: D/GB/F/E/I/P/T/PL/NL/GR
- 8 verschiedene Favoritenlisten programmierbar
- 8 frei programmierbare Timerplätze für USB und VCR / Sleep Timer
- Videotext und Videotextuntertitel (OSD)
- Programminformationsdienst bis zu 14 Tage (EPG)
- Automatischer Sender-Suchlauf und Blindscan-Suchlauf
- Software-Update über USB
- Kindersicherung für Programme und das Menü
- Unterstützt DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & Unicable
- Bildformate: 4:3 LetterBox, PanScan/16:9, Automatische 16:9/4:3-Umschaltung
- 7 Bedientasten am Gehäuse (Standby, CH +/-, VOL +/-, Menü, OK)
- Energiesparendes Schaltnetzteil

Anschlüsse:

- USB 2.0-Port auf der Rückseite zum Anschluss externer Medien wie Festplatte oder USB-Stick
- Durchschleiftuner mit Ausgang zum Anschluss eines zweiten Receivers
- HDMI-Ausgang für die Formate 480i/p, 576i/p, 720p und 1080i
- YUV-Komponenten Video Cinch-Ausgänge (Y/Pb/Pr)
- Optischer und elektrischer Digitalausgang (S/PDIF)
- Hauptnetzschalter an der Rückseite
- 1 Scart-Anschluss für TV (RGB)
- 2 x Cinch (Audio L/R)
- 1 x Cinch (Video Out)

Zubehör:

- Infrarot-Fernbedienung (inkl. Batterien)
- Bedienungsanleitung (deutsch/englisch)
- Abmessungen (B x H x T): 310 x 65 x 260 mm

Art.-Nr.: 77-518-00
EAN: 4260066675185

